

# 金牛湖智慧教室使用手册



# 智慧教室类型



## 金牛湖智慧教室:

- **1** 基础I型智慧教室(8间)
- 02 基础II型智慧教室(37间)
- 03 阶梯型智慧教室(4间)
- □4 示范型智慧教室(7间)



## 主要为100人左右的中型教室(教室实景照片)






## 主要为60人左右的小教室(教室实景照片)





## 主要为200人左右的大教室(教室实景照片)



## 智慧教室操作流程---





下课

拔卡或者按下电源键



电源按钮



电源指示灯变红,设备全部关机

## 智慧教室操作流程---







## 智慧教室操作流程—————————



打开PPT

打开U盘,找到文件,手指或者教鞭双击文件



手指或者教鞭向左滑动,显示上一 页。向右滑动,显示下一页

批注PPT

单击PPT文件 *,* 出现浮标 公司成立于2007年2月,12年3 总化行业,已发展成为一家智慧教 方案提供商及运营服务商。专业从 云平台、课堂互动教学软件、电子 经外触填屏、交互式电子白板、激 多媒体教学一体机、液晶触摸一体 色的开发、生产管理体系和完善的 机构,是集科、工、贸为一体的国家 企业和重点软件企业。

公司运用互联网云计算和大数 有现状而推出的智慧课堂、智慧教 点击笔,出现颜色选 择,选定开始批注


批注的内容可以选择保存与否



## 调音说明

如需调节音量,可以操作机柜上 控面板,通过"音大"、"音小"按 键调节音量大小。

#### 音量调节按钮






#### 外接笔记本说明

- 1、把笔记本和机柜侧 面的信号线相连。
- 2、在机柜的中控面板 上按"外接"按钮,即可 使用笔记本授课。






笔记本信号线







## 智慧教室操作流程--



## 音量调节说明

按一下中控面板上"声音"按钮(如右图所示),上面一行调节总音量。





## 信号调节说明

1、系统默认左右两块电子白板显示的都是左边电脑画面;




## 



## 信号调节说明

- 2、左右两块电子白板显示不同的画面
- ①、按下"画面"按钮(如右图所示)
- ②、按下投影(左)里的"左电脑"按钮(左边屏幕显示本机内置电脑)
- ③、按下第投影(右)里的"右电脑"按钮(右边屏幕显示本机内置电脑)



## 画面按钮

#### 左电脑按钮



右电脑按钮

## 



#### 信号调节说明

- 3、外用电脑:两边电子白板均显示笔记本画面
- ①、需要把笔记本和机柜侧面的信号线相连
- ②、在中控面板上按"画面"按钮,(如右图所示)
- ③、在第一行图示中按一下"笔记本"
- ④、第二行图示中按一下"笔记本"



画面按钮

笔记本按钮



笔记本按钮

笔记本信号线



## 特别提醒

- 1.上课时需要将卡片插入插卡器,使用多媒体期间不可拔卡;(如有卡套请去掉使用)
- 2.为保证同学观看效果,建议PPT正文字号不小于24号,标题字号不小于28号;
- 3.所有教室屏幕比例均为16:9,PPT建议按16:9制作;
- 4. 【基础教室】白板笔只能在普通白板上书写,切记不可在电子白板和触控大屏上书写;
- 5.【<mark>阶梯教室</mark>】粉笔只能在绿板上书写,切记<u>不可</u>在电子白板上书写。
- 6.如需使用无线话筒或其他帮助,请拨打服务电话联系。 服务电话:0550-7798194



#### 触摸大屏



- 1.显示尺寸98英寸,显示比例16:9;
- 2.前置面板1路HDMI接口、2路USB3.0接口;
- 3.具备前置电脑系统还原按键;
- 4.前置按键具有关闭窗口、触控开关、护眼功能;
- 5.具有物理开机防蓝光功能;
- 6.具备智能护眼功能,可自主选择护眼书写、护眼智能光控等多种护眼模式;
  - 7.内置电脑。



## 触摸大屏操作功能简介



- 1、点击屏幕右下角的"笑脸"图标,打开罗盘菜单
- 2、点击罗盘菜单上的"批注"图标,可以对PPT进行批注,可以在画面下方菜单上点击"批注"按钮,自行选择批注的颜色。点击"橡皮"按钮,选择"橡皮擦"功能和"擦除幻灯片上批注"两种功能。
  - 3、点击"白板"按钮,可以快速切换到白板书写界面。
  - 4、点击"桌面"按钮,可以快速切换到电脑桌面。



#### 电子白板



- 1.白板尺寸102寸,投影比:16:9。
- 2.支持10点触控。采用红外感应技术。
- 3.一体化设计,电脑、白板集成在整个框架内。
- 4.前置输入接口HDMI×1, USB×3, 触摸USB×1。
- 5.可一键还原电脑系统。
- 6.快捷键:白板两侧每侧具有20个带中文标识的物理快捷键,在Windows界面下仅通过操作快捷键,即可实现PPT翻页功能。



#### 电子白板操作功能简介

#### 1、批注功能

打开PPT后,点击右下边功能菜单,选择"画笔" 颜色和粗细可以自己选择。



切能可直接在PPT上进行批注 , "画笔"的

#### 2、橡皮擦功能

点击"橡皮擦"



图标,可以对批注的内容进行擦除,可以选择"位图擦"、"区域擦"和

"清屏"三种模式。

3、PPT翻页


点击 "下一张"和 "上一张"图标可以对PPT进行上下翻页。

4、桌面切换

点击"返回桌面"图标可以将PPT最小化并快速返回到电脑桌面。



#### 电子白板



1.一体化壁挂式安装,包含红外电子白板、电脑 主机等功能模块,集成在整个框架内;

2.尺寸:外观尺寸137英寸,书写感应尺寸126 英寸,显示比例:16:9。

3.前置面板:音量-、静音、音量+、播放、停止、锁定、投影开关、电脑开关、内置电脑、安卓、信号源、一键开关机。播放和停止按键,支持一键播放和停止视频。

4.PPT翻页控制:支持触摸物理快捷键启动白板软件、对PPT演示文档进行上下翻页控制。



## 电子白板操作功能简介



1、 : 切换到工具条模式;

2、 : 点击小笔图标, 进入书写状态, 小笔图标自动变成鼠标图标, 如图

所示 > , 此时可以在触摸屏上用笔或手指进行单笔书写, 握拳或手掌可擦除;

3、 : 点击鼠标图标,切换回鼠标状态;鼠标图标自带变成小笔图标;

4、 和: 上下翻页,可以对打开的PPT等office文件进行翻页;

6、 二 : 点击中间颜色条即可切换笔的颜色,有蓝色、红色、黄色、黑色和

白色,点一下就会切换一种颜色。

7、 拖动圆盘:点击圆盘最下方的拖动图标,或在圆盘的各功能图标之间任意位置点击后就可拖动圆盘到其他位置。

## 通用设备实物照片及介绍



## 扩声系统





